

## Installatie handleiding voor de Danalock V3 BTHK (Apple HomeKit).



1. Monteren van de Danalock V3.
2. Toevoegen van de Danalock aan de HomeKit App.
3. Het slot kalibreren.
4. Demonteren van de Danalock.
5. LED-signalen
6. Instellen met de klik-knop.
7. Firmware updaten.
8. Bedienen op afstand.
9. HomeKit logo.

### 1. Monteren van de Danalock V3.

Als de speciale Danalock cilinder correct in de deur is geplaatst schroeft u de montageplaat op de cilinder. Klik de groene staartstuk adapter in de Danalock. Positioneer het staartstuk van de cilinder voor de groene adapter, positioneer de markeerstipjes en klik de Danalock op de montageplaat.

### 2. Toevoegen van de Danalock aan de HomeKit App.

- Open de Woning App
- Tik op 'Voeg accessoire toe'.
- Als het slot word weergegeven tikt u erop. Als word gevraagd om het accessoire toe te voegen aan uw netwerk tikt u op 'Sta toe'.
- Scan met de camera op uw IOS-apparaat de 8-cijferige HomeKit-code. Deze bevind zich aan de binnenkant van de batterijencover en op het 'Simple guidelines' documentatie boekje.
- Geef de Danalock een naam en tik op 'Volgende' en vervolgens op 'Gereed'

### 3. Het slot kalibreren.

De Danalock moet gekalibreerd worden om volledig te functioneren. Dit kan u doen met het interne klik-knopje. Dit is een klein gat boven op het slot. Gebruik voor het klikken een pen of een paperclip.

**Klik 2x, kleur LED geel, Actie, handmatig kalibreren.** Begin het kalibreren door het slot volledig open te draaien. Selecteer handmatig kalibreren door te klikken tot het LEDje **GEEL** wordt.

wacht 5 seconden tot het LEDje gaat knipperen. Draai dan het slot volledig op slot terwijl de LEDje nog knippert. Klik 1x op de klik-knop om de positie op te slaan. Het LEDje wordt groen als dit bevestigd wordt. Als er binnen 30 seconden niet wordt gereageerd wordt het kalibreren automatisch afgebroken en kunt u opnieuw beginnen.

**Klik 3x, kleur LED wit, Actie, handmatig kalibreren.** Begin het automatisch kalibreren door het slot volledig open te draaien. De deur moet open staan voor het kalibreren.

Selecteer automatisch kalibreren door te klikken tot het LEDje WIT wordt. Na 5 seconden zal de Danalock automatisch gaan kalibreren terwijl het witte LEDje zal knipperen.

### 4. Demonteren van het slot.

Als het nodig is om de Danalock te demonteren van de montageplaat drukt u een pen punt in het gat aan de bovenkant op de binnenring van de Danalock. Druk en draai de Danalock tegen de klok in om het slot van de montageplaat te pakken. Alle instellingen blijven behouden.

### 5. LED-signalen.

LED-modus	LED kleur	Status indicatie
Constant ROOD	ROOD	Succesvol gesloten
Constant GROEN	GROEN	Succesvol geopend
Constant WIT	WIT	Apparaat geactiveerd
Knipperend ROOD	ROOD - - - -	Batterijen bijna leeg
Constant BLAUW	BLAUW	Firmware aan het updaten

### 6. Instellen met de klik-knop.

Je kan het slot altijd handmatig configureren door middel van de klik-knop boven op de Danalock. Met een pen of paperclip kunt u de klik-knop indrukken. Als u een actie heeft geselecteerd moet u 5 seconden wachten voordat de actie geactiveerd wordt. Voor de volledige informatie kijkt u in de bijgeleverde documentatie.

Aantal klikken	Kleur LED	Actie
2	GEEL	Manuele kalibratie
3	WIT	Automatische kalibratie
4	BLAUW	Stop en ga terug
5	PAARS	Auto-lock instellen
10	RED	Reset gebruikers instellingen

## **7. Firmware updaten.**

Open de Danalock App, log in als 'HomeKit only' gebruiker en tik op de voorpagina het download icoontje aan (pijl met streep eronder). Het update proces start automatisch. Zorg ervoor dat u de smartphone in de buurt van het slot houdt gedurende het hele update proces.

## **8. Bedienen op afstand.**

Om het slot op afstand te kunnen bedienen dient u een Apple TV (tvOS 10.0 of later) of een iPad (IOS 9.0 of later) te gebruiken als een thuis gateway.

## **9. HomeKit Logo.**

De Danalock met een 'works with HomeKit' logo is speciaal gemaakt voor een connectie met iPhone, iPad of iPod Touch. De danalock V3 BTHK is een gecertificeerd HomeKit product en voldoet aan alle Apple performance standards.

Apple is niet verantwoordelijke voor het functioneren en de veiligheid van dit product.